

Präsentations- und Kooperationssystem mit einem Klick



Mit ClickShare ist für die Verbindung mit dem Videosystem des Konferenzraums nur noch ein Klick erforderlich. Mit diesem Ein-Klick-Wunder kann der Vortragende nicht nur die Präsentation innerhalb von einer Sekunde auf dem Bildschirm darstellen, sondern ermöglicht auch den anderen Konferenzteilnehmern eine aktivere Teilnahme. Das Ergebnis ist eine deutlich verbesserte Effizienz solcher Konferenzen und eine bessere Entscheidungsfindung.

Wie funktioniert das?

Eine ClickShare-Standardkonfiguration umfasst vier über USB betriebene Geräte (die „ClickShare-Schalter“), eine Ablage, in der Sie die Schalter ordentlich verstauen können, wenn sie nicht benötigt werden (die „ClickShare-Ablage“), sowie das Grundgerät. Das Grundgerät verfügt über eine feste Verbindung zum Visualisierungssystem des Konferenzraums und übernimmt die erforderliche Verarbeitung. Benutzer, die ihre Präsentation auf dem großen Anzeiger des Konferenzraums darstellen möchten, schließen einfach einen Schalter an ihren PC oder MAC an. Sie starten die Anwendung, klicken auf den ClickShare-Schalter und sofort wird die Darstellung ihres Desktops drahtlos an das große Visualisierungssystem übertragen. ClickShare wirkt sich außerdem nicht auf die Auflösung des Laptops aus und zeigt den Bildschirminhalt automatisch auf die optimale Art an.

Selbstvertrauen und Kooperation

ClickShare funktioniert einfach. Das klingt vielleicht offensichtlich, aber wenn man bedenkt, wie viel Zeit heutzutage bei dem Versuch verloren geht, den Laptop an das Anzeigergerät im Konferenzraum anzuschließen, stellt dies eine große Entlastung für alle Vortragenden dar. Das Ergebnis ist ein größeres Selbstvertrauen, das zu besseren Präsentationen führt. Durch ClickShare können auch die anderen Konferenzteilnehmer aktiver teilnehmen. Wenn sie einen der anderen ClickShare-Schalter an ihr Laptop anschließen, können sie ihre eigenen Inhalte ebenfalls auf dem Bildschirm darstellen. Insgesamt können vier Teilnehmer gleichzeitig Inhalte auf dem Bildschirm präsentieren.

ClickShare-Set

Ein ClickShare-Set besteht aus einer Ablage, vier Schaltern und dem Grundgerät. Zusätzliche Artikel sind separat erhältlich.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten	
Betriebssystem	Windows XP Pro, Vista Pro und Windows 7 Pro 32 und 64 Bit Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8
Video-Ausgänge	DisplayPort, Single-Link DVI-I VGA (über mitgelieferten Konverter, höchste Auflösung nur mit reduzierter Überdeckung) Im „Dual Display“-Modus sind folgende Kombinationen möglich: DVI und DisplayPort / VGA und DisplayPort
Bildrate	Bis zu 20 fps
Ausgangsauflösung	XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, WXGA+, WSXGA+, UXGA, HD, WUXGA
Eingangs-Auflösungen	Bis zu 2048x1536 (QXGA)
Geräuschpegel	Max. 28 dBA
Anzahl gleichzeitiger Quellen	4
Anzahl gleichzeitiger Anschlüsse	25
Audio	Audio-kompatibel ab Version 02.01.00.xxxx
iPad	iPad-Integration möglich über separate Option „ClickShare Link“, ab Version 02.01.00.xxxx
Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK
Verschlüsselung	CCMP
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/g/n
Reichweite	Max. 30 m (100 Fuß) zwischen ClickShare-Schalter und ClickShare-Grundgerät
Band	2,4 GHz und 5 GHz
Verbindungen	1x Ethernet-LAN 4x (Rückseite) + 1x (Vorderseite) USB Analoger Ausgang mit Mini-Klinkenbuchse (3,5 mm) Analoger Eingang mit Mini-Klinkenbuchse (3,5 mm) <i>(Audio verfügbar über Softwareaktualisierung im 1. Quartal 2013)</i>
Temperaturbereich	Betrieb: +5 °C bis +40 °C (+41°F bis +104°F) Lagerung: -20 °C bis +60 °C (-4°F bis +140°F)
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
Höhe	Max. 3.000 m (9.842 Fuß)
Lebensdauer	<ul style="list-style-type: none"> ■ Umwelt: Ground Benign ■ Temperatur: 25 °C ■ Methode: MIL-HDBK-217F Notice 2
Systemanforderungen	<ul style="list-style-type: none"> ■ CPU: Intel Pentium Dual Core E2140 – 2 * 1.600 MHz (oder Äquivalent: AMD Athlon 64 X2 3800+ - 2 * 2.000 MHz) ■ Speicher: 1.024 MB RAM ■ Betriebssystem: Windows XP Pro/Home (SP3) (Windows Vista/7 unterstützt, erfordert aber mehr RAM)
Abmessungen ClickShare-Grundgerät	
Abmessungen (HxBxT)	181 mm (einschl. Antennen) x 260 mm x 276 mm (Min.) / 7,125" (einschl. Antennen) x 10,236" x 10,9" (Min.)
Gewicht	2,6 kg/5,75 lb

Generiert am: 07 Mrz 2013
Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät.
Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern.
Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.

BARCO

Visibly yours